



Conoce el Ohme Home Pro [11kW]

Con una pantalla premium a color y un cable integrado, para cargar tu VE de forma fácil.



11kW de potencia, más rápido que un enchufe doméstico, perfecto para la carga nocturna.



Controla tus sesiones de carga via la app para smartphone de Ohme o los botones en el cargador



Fácil de configurar para una carga confiable en los momentos más económicos.




Tecnología de carga líder en la industria

Ancho: 200mm

Profundidad: 100mm



Altura: 170mm



Controla el cargador a través de la app para Smartphone de Ohme





Información del modelo

Código de pedido	HP5-11EU-4G-BLSTD-01 (cable de 5 metros) HP8-11EU-4G-BLSTD-01 (cable de 8 metros)
-------------------------	--

Especificaciones técnicas

Potencia	11kW
Corriente nominal	16A por fase
Alimentación nominal	400V AC, 50 HZ
Entrada de cable de suministro	Suministrado con cable de entrada de 1 metro de longitud con conductores de 5x2.5mm ² para L1, L2, L3, N, PE y Datos
Protección contra sobrecorriente	No integrada, deberá ser instalada de forma separada
Protección contra corriente residual	RCD electrónico interno Tipo A 30mA (AC) y 6mA (DC)
Indicación de status	3 rallas LED a colores (verde, azul, rojo), pantalla LCD (azul, rojo)
Modo de carga	Modo 3
Tomada	Unidad integrada con conector tipo 2

Especificaciones mecánicas

Dimensiones (A/L/P)	170mm x 200mm x 100mm
Peso de la unidad	4kg (peso de envío: 4.4kg)
Localización de montaje	Pared o poste, interior o exterior
Temperatura de operación	-25°C a 45°C
Temperatura de almacenamiento	-40°C a 85°C
Humidad de operación	5 - 95% RH
Caja	Estabilizada contra los rayos UV (f1 UL 746C), Clasificación de resistencia al fuego (V-0 UL94)
Clasificación de protección contra el ingreso:	IP55
Clasificación de resistencia al impacto	IK08
Acabado estándar	Negro

Especificaciones de conectividad y tecnológicas

Conectividad	3G/4G tarjeta SIM multired incluida
Conexión de red	Conexión automática a través de la red de telefonía móvil 4G
Control	A través de los tres botones en el cargador o mediante la aplicación para smartphone Ohme
Tecnología	Balaceo de carga con 3 pinzas amperimétricas (CT)
Actualizaciones	De firmware y software a través de la nube

Cumplimiento con las regulaciones

Marcado CE

Cumple con LVD, EMC, RED, RoHS y WEEE

El Ohme Home Pro (11 kW) cumple con los elementos relevantes de:
EN IEC 61851-1:2019, EN IEC 61000-6-1:2019, EN IEC 61000-6-3:2021, IEC 62955:2018, IEC 62196-1:2022